

SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO:	W-UA-1340TVBAT																									
CERTIFICAZIONI:	contiene alimentatore W-AL-1340C CERTIFICATO																									
DESCRIZIONE:	Unità di alimentazione per impianti Tvcc: carica la batteria alla tensione corretta di 13,7V ed eroga una tensione di 12Vdc stabilizzati per l'alimentazione delle telecamere senza logorare gli illuminatori infrarossi con corrente fino a 3A complessivi L'unità contiene un alimentatore a doppio isolamento protetto al cortocircuito e al sovraccarico.																									
																										
CARATTERISTICHE:	<table><tr><td>Tensione di alimentazione:</td><td>230 V~ +10% -15%</td></tr><tr><td>Fusibile alimentazione:</td><td>T 0,5A interno ritardato</td></tr><tr><td>Tensione nominale di uscita per la carica della batteria</td><td>13,7Vdc</td></tr><tr><td>Tensione nominale di uscita per alimentazione</td><td>12Vdc +/-3% / <30mV</td></tr><tr><td>Corrente max fornibile con batterie</td><td>3A su 8 uscite con fusibile autoripristinante da 0,9A</td></tr><tr><td></td><td>da 7,2A</td></tr><tr><td></td><td>da 18Ah</td></tr><tr><td>Corrente max del contatto relé</td><td>3Amp. @24Vdc</td></tr><tr><td>Temperatura di funzionamento</td><td>-5°C /+40° C</td></tr><tr><td>Test point per la misura in volt della corrente erogata:</td><td>1V per ogni Ampere</td></tr><tr><td>(carico + batteria)</td><td></td></tr><tr><td>Dimensioni:</td><td>340x230x115 mm (LxPxH)</td></tr></table>		Tensione di alimentazione:	230 V~ +10% -15%	Fusibile alimentazione:	T 0,5A interno ritardato	Tensione nominale di uscita per la carica della batteria	13,7Vdc	Tensione nominale di uscita per alimentazione	12Vdc +/-3% / <30mV	Corrente max fornibile con batterie	3A su 8 uscite con fusibile autoripristinante da 0,9A		da 7,2A		da 18Ah	Corrente max del contatto relé	3Amp. @24Vdc	Temperatura di funzionamento	-5°C /+40° C	Test point per la misura in volt della corrente erogata:	1V per ogni Ampere	(carico + batteria)		Dimensioni:	340x230x115 mm (LxPxH)
Tensione di alimentazione:	230 V~ +10% -15%																									
Fusibile alimentazione:	T 0,5A interno ritardato																									
Tensione nominale di uscita per la carica della batteria	13,7Vdc																									
Tensione nominale di uscita per alimentazione	12Vdc +/-3% / <30mV																									
Corrente max fornibile con batterie	3A su 8 uscite con fusibile autoripristinante da 0,9A																									
	da 7,2A																									
	da 18Ah																									
Corrente max del contatto relé	3Amp. @24Vdc																									
Temperatura di funzionamento	-5°C /+40° C																									
Test point per la misura in volt della corrente erogata:	1V per ogni Ampere																									
(carico + batteria)																										
Dimensioni:	340x230x115 mm (LxPxH)																									



ELP Snc
Tel 0331 767355
Info@wolfsafety.it
www.wolfsafety.it