

# SCHEDA TECNICA

**W-LUNAR FIRE EN54-21** Certificato n° 0051-CPR-2949

Combinatore Telefonico 4G/3G/2G Certificato EN54-21 per la segnalazione di allarmi e guasti degli impianti Antincendio con vocale, sms e connessione Dati con modulo opzionale Wi-Fi / Bluetooth oppure LAN



- programmabile tramite PC
- Gestione e programmazione con App Bluetooth opzionale

Alimentazione e assorbimenti:	da 10 a 30Volt ; assorbimento a 30Volt: 40 mA in Stand by e 300mA max
Collegamento alimentazione:	Doppia linea come da prescrizione EN54-21
Modalità di funzionamento:	connessione dati Cellulare e/o sms e vocale con VoLTE
Protocolli digitali:	SIA-IP DC09; Contact ID
Moduli opzionali:	Wi-Fi / Bluetooth oppure LAN per connessione dati di Back Up
Linee di ingresso:	n. 5 Bilanciate NA NC a massa oppure solo NA NC a massa n.2 linee NA NC sul modulo opzionale Wi-Fi: 1 con chiusura a massa e 1 a + n. 6 NA NC impulsivo o bistabile (3 optoisolate +3 O.C. a negativo)
Linee di uscita:	
Modulo telefonico:	Quadri-band GSM/WCDMA/LTE, 2G/3G/4G
Formato scheda telefonica:	Micro-SIM
Codici di accesso:	2 codici a 6 cifre: Installatore e Utente
Programmazione e gestione:	- da App Bluetooth WOLFLUNARFIRE (iOS/Android) - da PC con interfaccia W-USB-10 e SW PCLunarFire - con SMS per alcune funzioni speciali
Operatori supportati:	Tim, Vodafone, WindLa3, Iliad + altri operatori e Apn internazionali
N. telefonici memorizzabili:	fino a 30 numeri con prefisso internazionale per Vocale e/o sms
Connessione dati:	con Antenna Cellulare oppure in Back Up dal Modulo Wi-Fi o LAN con: Indirizzo IP statico per SIA-IP e numero telefonico dedicato per Contact ID
Memoria eventi:	256 eventi consultabili da PC o App Blue Tooth
Dimensioni e peso:	125x180x35 mm (lxhxp); 235 grammi