

SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO:

WP-HUBBLE

DESCRIZIONE: ricevente per sensori o contatti ai quali si collega via radio in doppia frequenza su base 433 MHZ.
Si connette al Bus della centrale GENESY ed è in grado di essere indirizzata in sostituzione fino a 10 satelliti. Periferiche da 6 ingressi del sistema per un massimo di 60 linee
Può apprendere anche 32 telecomandi con funzioni di comando e parzializzazione impianto impianto e Antirapina o per funzioni di Domotiche.
Dispone di 3 linee filari e con Genesy può arrivare a costituire un sistema tutto via radio fino a 60 linee estremamente versatile ed efficiente.
Ogni impianto Genesy, nel limite delle 60 linee, può ospitare più Hubble dislocate a distanze diverse grazie alla lunghezza del collegamento Bus.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione :	12VDC (10 ±14 VDC)
Assorbimento nominale/massimo:	35/70 mA
Temperatura di funzionamento:	da 0 a 40°
Visualizzazioni a bordo :	-intensità del segnale radio - apprendimento in corso - segnalazione guasti:
A display centrale:	* pila scarica * superviosne
impostazioni:	indirizzamento da 1 a 14 per un massimo di 10 satelliti
Funzioni di telecomando:	Accesso/spento e a 2 parziali + linee domotica o antirapina
Telecomandi	max 32
Dimensioni:	10,2x2x16,2 (LxPxH)