

SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO:

WP-GENESY



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:

- * BUS 485 fino a 1000 m per collegare:
 - fino a 14 periferiche da 6 ingressi cablati (84 linee)
 - fino a 4 Tastiere con 3 linee ingresso o uscita ciascuna
 - fino a 4 moduli uscita con 2 relé, 4 oc al positivo, 2 oc al negativo ognuno, per un totale di 32 uscite
 - fino a 4 moduli con 8 uscite opto-isolate per gestione videoverifica
 - fino a 57 linee via radio + 32 telecomandi su Hubble, ricevitore radio su bus, in sostituzione di altrettante linee di ingresso cablate
 - fino a 2 moduli ricevitore bidirezionale WAY per max 40 telecomandi
 - 1 modulo GSM che permette di interagire anche via sms con GENESY tramite App WOLFSAFETY LUNAR
- * n. 50 codici o chiavi elettroniche/prossimità con 4 priorità
- * n. 350 eventi in memoria
- * n. 6 parziali in esclusione
- * completa programmazione da tastiera e da PC con back up dei dati con esportazione e stampa memoria eventi
- * supervisione della tensione di alimentazione di ogni periferica
- * supervisione della tensione di alimentazione, in uscita per il campo, sotto fusibile di ogni periferica
- * collegamento IP con modulo WiFi per gestione utente da App con l'**invio di notifiche** per ogni evento critico e di allarme.
- * Connessa DVR WolfCompliance permette la visualizzazione sulla App delle immagini dell'evento nell'istante e nel punto in cui l'allarme avviene
La connessione IP con **WOLF CASA MIA** consente all'utente di gestire dal suo smartphone e da qualsiasi luogo il suo impianto antifurto con la centrale GENESY: verificarne lo stato, effettuare comandi di accensione e spegnimento in tutte le configurazioni di parziale previste e controllarne l'esecuzione, scorrere tutta la memoria eventi e isolare le linee causa di allarmi impropri.



La connessione IP consente anche l'invio di 12 **comandi domotici** verso il proprio sistema di allarme per altrettante attivazioni come l'apertura del cancello, comando tapparelle, accensione luci per simulare la propria presenza in casa, e anche il controllo del riscaldamento con la lettura della temperatura nell'ambiente della centrale.

La App WOLFCASAMIA è disponibile su Appstore e Google Play



ELP Snc

Tel 0331 767355

Info@wolfsafety.it

www.wolfsafety.it